

# Allgemeine Leistungsbeschreibung Aufmerksamkeitsüberwachung

Anwendung: Kundenspezifisch, EDV-Bedienpersonal, Pforten.....

Funktion: Nach einer Zeitüberschreitung erfolgt die Signalisierung am Ort.  
Wird das Signal nicht quotiert, dann erfolgt nach einer weiteren Zeitüberschreitung die Weitermeldung an Dritte.

Versorgungsspannung: 12V bis 30V Gleich- oder Wechselspannung  
Strombedarf: ca. 40mA  
Überwachungszeit: Einstellbar 15 Minuten bis 45 Minuten  
Voralarmzeit: Einstellbar 1 Minute bis 6 Minuten  
Externe Taste: Vorbereitet für zusätzlich Rückstelltasten  
Programm: C-Basic (Kundenspezifisch wandelbar)

Generell: Die verwendeten Einzelkomponenten entsprechen dem derzeitigen technischen Stand und erfüllen alle CE und DIN Anforderungen.

Hersteller: Digital-Service GmbH  
Erlenweg 11/3  
71711 Murr  
Phone +7144-23316  
FAX +7144-209674

Einzelpreis: 1.800.-- € +MwSt.



## **Bedienung/Funktion Aufmerksamkeitsüberwachung**

**Schlüsseltaster:** Schaltet die Überwachung Ein/Aus .  
Alarmrückstellung

**LED EIN** : Leuchtet bei aktiver Überwachung.

**LED AUS** : Leuchtet wenn keine Überwachung.

**Relais Betrieb** : Ist aktiv geschaltet wenn das Gerät betriebsbereit ist.

**Relais Alarm** : Ist aktiv geschaltet wenn keine Alarmmeldung ansteht.  
Bei Alarm öffnet der Alarmkontakt.

**Summer** : Ertönt als Tastenquittierung der Überwachungstaste.  
Bei einem Voralarm ertönt der Summer in Intervallen.  
Bei Alarm ertönt der Summer mit Dauersignal.

**Summerrelais** : Schalte entsprechend dem Summer.

**Externe Taste** : Anschluß für eine externe Aufmerksamkeitstaste.  
Die Funktion entspricht der Taste im Gerät.

**LED Weitermeldung** : Leuchtet bei Alarm.

**Voralarmzeit:** Einstellbar in 3 Stufen 1Minute/ 3Minuten/ 6Minuten .

**Überwachungszeit:** Einstellbar in 3 Stufen 15Minute/ 30Minuten/ 45Minuten .

